

**Съвместимост на аналогов аудио домофон LM4 в система Audio, Farfisaq
Fermax, Urmet - клеми**

Свързване на домофон LM4 в система Audio

клеми при монтаж --- коя клема на коя отговаря

<i>Laskotex домофон</i>	<i>Audio домофон</i>	<i>Значение</i>
1	25	Повикване
2	3	S говорител
3	2	M микрофон
4	1	Маса
5	4	Ел.брава

Свързване на домофон LM4 в система Farfisa

клеми при монтаж --- коя клема на коя отговаря

<i>Laskotex домофон</i>	<i>Farfisa домофон</i>	<i>Значение</i>
1	9	Повикване
2	2	S говорител
3	1	M микрофон
4	3(0)	Маса
5	5	Ел.брава

Свързване на домофон LM4 в система Fermax

клеми при монтаж --- коя клема на коя отговаря

<i>Laskotex домофон</i>	<i>Fermax домофон</i>	<i>Значение</i>
1	4	Повикване
2	6	S говорител
3	2	M микрофон
4	3	Маса
5	1	Ел.брава

Свързване на домофон LM4 в система Urmet

клеми при монтаж --- коя клема на коя отговаря

<i>Laskotex домофон</i>	<i>Urmet домофон</i>	<i>Значение</i>
1	CA	Повикване
2	1	S говорител
3	2	M микрофон
4	6	Маса
5	9	Ел.брава